

L'innovazione nei candelabri


Questi portafusibili per candelabri sono conosciuti per la facilità di montaggio ed per la affidabilità et presentano una soluzione molto economica per la protezione della lampade nei candelabri.

- Ai sensi delle normative DIN VDE 0660 T.505 e DIN 43628
- Classe di protezione II
- Fino al 30% di spazio in più per il montaggio dei cavi




EKM-2020

- Per l'installazione di candelabri con diametro interno a partire da 84mm
- Dimensioni dello sportello a partire da 70 x 240mm
- Sezione linea di accesso max. 2 x 5 x 16mm², 3 x 5 x 10mm²
- Sezione max. uscita 2 x 5 x 2.5mm²
- Collegamenti L1, 2, L3, N, PE(N)
- Portafusibili 2 x D01-E14 • Classe di protezione: IP44




EKM-2040

- Per l'installazione di candelabri con diametro interno a partire da 70mm
- Dimensioni dello sportello a partire da 66 x 170mm
- Sezione linea di accesso max. 2 x 5 x 10mm², 3 x 5 x 6mm²
- Sezione max. uscita 2 x 5 x 2.5mm²
- Collegamenti L1, 2, L3, N, PE(N)
- Portafusibili 1 x D01-E14 • Classe di protezione: IP43



EKM-2042


- Per l'installazione di candelabri con diametro interno a partire da 70mm
- Dimensioni dello sportello a partire da 66 x 240mm
- Sezione linea di accesso max. 3 x 5 x 10mm²
- Sezione max. uscita 2 x 5 x 2.5mm²
- Collegamenti L1, 2, L3, N, PE(N)
- Portafusibili 2 x D01 • Classe di protezione: IP43



Prezzo senza IVA


EKM-2045

- Per l'installazione di candelabri con diametro interno a partire da 59mm
- Dimensioni dello sportello a partire da 58 x 150mm
- Sezione linea di accesso max. 2 x 5 x 4mm²
- Sezione max. uscita 1 x 3 x 2.5mm²
- Collegamenti L1, 2, L3, N, PE(N)
- Portafusibili 1 x D01 • Classe di protezione: IP55




EKM-2050-2

- Per l'installazione di candelabri con diametro interno a partire da 90mm
- Dimensioni dello sportello a partire da 85 x 270mm
- Sezione linea di accesso max. 2 x 4 x 25mm², 3 x 5 x 16mm²
- Sezione max. uscita 2 x 5 x 2.5mm²
- Collegamenti L1, 2, L3, N, PE(N)
- Portafusibili 2 x D01-E14 • Classe di protezione: IP54



EKM-2050-3

- Per l'installazione di candelabri con diametro interno a partire da 90mm
- Dimensioni dello sportello a partire da 85 x 270mm
- Sezione linea di accesso max. 2 x 4 x 25mm², 3 x 5 x 16mm²
- Sezione max. uscita 3 x 5 x 2.5mm²
- Collegamenti L1, 2, L3, N, PE(N)
- Portafusibili 3 x D01-E14 • Classe di protezione: IP54



Fusibile Neozed



- NEO-4A
- NEO-6A
- NEO-10A
- NEO-16A

Guscio d'adattamento



Per inserire nei portafusibili nel senso di evitare l'uso dei fusibili troppo potenti.

- NEO-6A-PASS
- NEO-10A-PASS

Plaque d'assemblage



Per l'installazione di candelabri con traverse orizzontali

- EKM-M

Testa per cavi



Testa per cavi à 4 conduttori 1.5 - 16mm²

- SKE-4-1,5-16
- Testa per cavi à 5 conduttori 1.5 - 16mm²
- 603W509